

# SSAM LIGHT



## LTFBHT\*EM81 / EM81S

LED Notbeleuchtung IP65 Akku >3Std  
EN60598-1 2-22A 20LEDs 4,3W

<b>Lichtquelle</b>	20Stk SMD5050 LEDs
<b>Lichtstrom</b>	130lm (Akku gepuffert) 336lm (Netzspannung)
<b>Material</b>	Poly Carbonate Gehäuse, Klarer Abdeckung (Diffusor)
<b>Montage</b>	Wand oder Decke Optional Einbau (Einbaurahmen LTFBHT*EM-UP)
<b>Sicherung</b>	Schutz gegen überladen und entladen des Akkus
<b>LED Anzeige</b>	Grün ... Netzspannungs Kontrolle
<b>Ladestrom</b>	110mA
<b>Betriebsspannung</b>	150-180VAC
<b>Entladestrom</b>	300-350mA
<b>Backup Dauer</b>	Über 3 Stunden
<b>Akku</b>	4.8V 1800mAh Ni-Mh Akku
<b>Abmessungen [BxHxT] 350x76x117mm</b>	
<b>Zertifikate</b>	EN 60598 / CE
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Selbsttest (EM81S)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Fluchtleuchte führt täglich einen 30 Sekunden dauernden Selbsttest durch.</li> <li>2. Die Fluchtleuchte führt alle 30 Tage einen 3 Stunden dauernden Akku Entladungstest durch.</li> <li>3. Schlägt einer dieser Test fehl, weil der Akku nicht mehr in Ordnung ist leuchtet das rote LED. Der Akku muss getauscht werden. Akku Best.Nr.: LTBHT*A81</li> </ol>