

Quick Start Anleitung für GSM Gegensprechanlage GGMFDN*GSMDF50

Zur schnellen Inbetriebnahme der GSM Gegensprechanlage empfehlen wir die Programmierung der Telefonnummern per Computer.

Achtung: Bitte laden Sie sich das vorkonfigurierte Zip File in unseren Onlineshop unter den Artikel GGMFDN*GSMDF50 runter! Darin sind sämtliche Daten und Programme enthalten, die sie für die MicroSD Karte benötigen

1. Die Datei regoxc.bat starten (es folgt ein Hinweis das eine Registrierung erfolgreich durchgeführt wurde welche mit OK bestätigt wird, ggf. mit Administratorrechten ausführen)
2. Kopieren Sie den Ordner „contact“ auf die SD-Karte
3. Die Datei DZ_GSM1.exe starten
4. Auf OPEN klicken um die Datei contact_info.txt. (Auf den Datenträger im Ordner „contact“ abgelegt) zu öffnen
5. Den Dateinamen UNBEDINGT **contact_info.txt** belassen (Info: Die Software legt einen Standardordner auf Ihren Rechner unter [C:](#) an und wählt diesen bei jeden Laden und Speichern standardmäßig aus. Wenn Sie die Datei bearbeiten, achten Sie darauf den Ordner „contact“ auf den Datenträger auszuwählen).
6. Jetzt können die Türnummern, Namen, Telefonnummern und gegebenenfalls, wenn erwünscht, eine Öffnungscode eingetragen werden. Die ID's sind fortlaufend bitte beachten sie das die ID0 für die Verwaltung der Gegensprechanlage benötigt wird. Die Mobilnummer welche per SMS Befehle an die Anlage senden soll darf nicht mit 0 beginnen:
RICHTIG: 650
FALSCH: 0650
Info: Telefonnummern die hinterlegt werden um einen Teilnehmer anzurufen werden ganz normal mit **0** zb. **0664** angelegt.
7. Wenn alle Daten eingetragen wurden, auf SAVE klicken und auf den Datenträger (MicroSD) in den Ordner „contact“ speichern
8. MicroSD Datenträger und SIM Karte in das Gerät einlegen und anschließen
9. Wenn die Anlage aktiv ist auf **#** drücken um ins Menü zu kommen
10. **3** drücken für Einstellungen
11. Code eingeben (Standard **123456**)
12. **1** für Administratorkennwort
13. 2x den neuen Code eingeben