

Beschreibung:

SSAMLIGHT

Hochleistungs-LED Deckenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder für die optimale Beleuchtung.

Geringe Leistungsaufnahme durch fortschrittliche LED Technik.

Einfaches, ansprechendes Design und hohe Lebensdauer.

Erfassungsbereich, Einschaltdauer und Dämmerungs Schalter mit Dip Schalter einstellbar.

Erfassungsbereich: 8x5m (Einstellbar 100%, 75%, 50%, 30% oder 10%)

Einschaltdauer: Einstellbar 25min, 15min, 5min, 3min, 30sek oder 5sek

Dämmerungs Schalter: 30Lux, 20Lux, 5Lux, 2Lux oder Aus

Einstellungen Bewegungsmelder

SSAMLIGHT

Erfassungsbereich



1	2	3	100% = 8x5m DxH
EIN	EIN	EIN	100%
AUS	EIN	EIN	75%
EIN	AUS	EIN	50%
EIN	EIN	AUS	30%
AUS	AUS	AUS	10%

Einschaltdauer



1	2	3	
EIN	EIN	EIN	5 Sek
AUS	EIN	EIN	30 Sek
EIN	AUS	EIN	3 Min
EIN	EIN	AUS	5 Min
AUS	AUS	AUS	25 Min

Dämmerungsschalter



1	2	3	
EIN	EIN	EIN	2Lux
AUS	EIN	EIN	5Lux
EIN	AUS	EIN	20Lux
EIN	EIN	AUS	30Lux
AUS	AUS	AUS	Deaktiviert

Parameters:

SSAMLIGHT

Artikel Nummer	Licht Quelle	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom
LTCLQL*N3218M	36Stk 0.5W LEDs	18W	4000-4500K	1250lm
LTCLQL*W3218M	36Stk 0.5W LEDs	18W	2800-3300K	1150lm
LTCLQL*N3924M	48Stk 0.5W LEDs	24W	4000-4500K	1600lm
LTCLQL*W3924M	48Stk 0.5W LEDs	24W	2800-3300K	1400lm
LTCLQL*N4630M	60Stk 0.5W LEDs	30W	4000-4500K	1900lm
LTCLQL*W4630M	60Stk 0.5W LEDs	30W	2800-3300K	1700lm

Installation

SSAMLIGHT

1. Schrauben für die Montage an der gewünschten Stelle anbringen
2. Abdeckung der Aufbauleuchte entfernen und Unterteil der Leuchte mit den Schrauben fixieren
3. Installation der Versorgungsspannung vornehmen
4. Abdeckung an der Leuchte anbringen

