

Panik Taster m. Arretierung

potentialfreier Umschaltkontakt



Anwendung

Für die manuelle Alarmauslösung durch einen roten Paniktaster bei drahtgebundenen Alarmanlagen. Die Taste bleibt bis zum Rücksetzen mittels speziellen Schlüssels verriegelt.

Technische Daten

Einbauart	Aufputz
Gehäuse	Kunststoff, hellgrau
Schaltausgang	NO / NC
Maximale Schaltleistung	230V / 300mA
Abmessungen	53,6 x 53,6 x 27,3 (BxHxT)[mm]