

z.B. Aufschaltung mit IP SIA DC09 auf Wachdienst

Folgende Daten werden vom Wachdienst bereitgestellt:

ID: z.B. 1111

IP: 192.188.222.80

Port: 3200

in diesem Fall ist die richtige Eingabe:

ip://1111@192.188.222.80:3200/SIA Gruppe = Gruppe 2 Alle Ereignisse

Für einen weiteren Report erhöhen Sie die Reportgruppe immer um eins

Für die Reportübertragung muss Port 8765 auf der Firewall und am Router freigegeben

Richtige Uhrzeit einstellen:

Konfigurationen → ControlCenter → Zeit

Zeitzone (GMT+01:00)

Internet Zeit: pool.ntp.org